## 1. 홈페이지 있는 파일을 바탕화면에 저장후 압축풀기 실행한다



### 2. 압축이 풀리면 폴더를 더블 클릭 후 'setup'를 실행시킨다

이름 LK360Kor_Setup 클릭해주세요 TEST.LMU	· 수정한 날짜 2018-08-22 오전 2004-01-01 오전	유형 파일 폴더 LMU 파일	크기 1KB
이름	수정한 날짜	유형	크기
Setup.dll	2007-04-27 오전	응용 프로그램 확장	153KB
AUTORUN.INF	2005-03-09 오전	설치 정보	1KB
📾 data1.cab	2018-03-20 오후	빵집 CAB 파일	505KB
data1.hdr	2018-03-20 오후	HDR 파일	11KB
📾 data2.cab	2018-03-20 오후	빵집 CAB 파일	2,470KB
🚳 ISSetup.dll	2007-04-18 오후	응용 프로그램 확장	523KB
ayout.bin	2018-03-20 오후	BIN 파일	1KB
setup.exe 크리해즈세오	2018-03-20 오후	응용 프로그램	364KB
을 기가가요 Setup.ico	2003-09-22 오전	아이콘	4KB
📰 setup.ini	2018-03-20 오후	구성 설정	1KB
setup.inx	2018-03-20 오후	INX 파일	221KB

## 3. Next 버튼을 클릭한다



Select fo	Destination Location
	Install T6000 Application to:
	C:\Program Files\T6000\T6000 Application Change
allShield -	
tallShield -	

Application - Instansment Wizard	L
tart Copying Files	
Review settings before copying files.	
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.	
Current Settings:	
Your selection:	
Location	
C:\Program Files\T6000\T6000 Application	
Setup type:	
Complete	
	-
4	•
allShield	
< Back Next > Car	ncel

# 4.PC 프로그램 설치중

	And the second s	00		
T6000 Application - InstallShield	Wizard			23
Setup Status				
The InstallShield Wizard is installi	ng T6000 App	lication		
nstallShield				
			Cana	
				ei

5. USB 드라이버 파일설치 화면 INSTALL 버튼을 클릭한다 기호코드, 확인버튼 클릭하세요

v0	DriverSetup		1
80	Device Driver	Install / UnInstall	
:0]	Select INF	CH375WDM.INF 🗸	
0   0	INSTALL	WCH.CN   USB_CH372/CH375	
-	UNINSTALL	[08/24/2016, 2./.2016	
	HELP		
			-



040	😼 DriverSetup 🗖 🗖 🖾	F
- 9RN	Device Driver Install / UnInstall	
C9C0	Select INF CH375WDM.INF	
C9D0	Driversetup	
C9E0		
C9F0	The drive is successfully Pre-installed in advance!	
		3
	확인	

7.T-6000 전원이 켜져 있는지 확인해주세요

PC 와 제품 사이에 USB케이블 연결 후 제품 상단에 'PC연결' 눌러주세요





10. 바탕화면 아이콘 확인



9. 제품 화면에 키보드잠김! 메시지가 나옵니다.



8. 제품 화면에 PC연결 '예' 선택하세요

#### 11. Tube Touch PC 프로그램을 실행한 화면이 나옵니다.



\*파일 저장시 LMK(\*lmk) 로 저장해주세요

# (엑셀활용법)

1. 엑셀 파일로 작성후 'CSV'파일 형태로 저장해주세요



저장을 하신 후 반드시 엑셀 파일을 종료(단기) 해 주세요 작업 하신 파일이 열려 있으면 가져오기가 되지 않습니다. 2. PC 프로그램을 실행해서 가져오기 클릭해주세요

	II / /- 🛛
열기 저장 가져	1오기 추가
재료: 라벨 🗸	재료 사이즈: 9 mm 💌
└── 설정 범위 ────	Page
• 현재 페이지	✓ 1
_ 페이지 정보	

메뉴판에 가져오기를 클릭 하세요

3. 확인 버튼 클릭해주세요



4. 선택할 파일을 더블 클릭해주세요.

월 열기			<b>—</b> ———————————————————————————————————
찾는 위치(l):	📃 바탕 화면	** 📾 🔶 🗲	
d, 124+0	이트		-
456 Micro	soft Excel 실표로 구분되		
a, 16410			
Micros	soft Excel 쉼표로 구분된		
a, TEST Micros 35 HFO	soft Excel 쉼표로 구분된 이트		-
TEST Micros 35바0 파일 이름(N):	soft Excel 쉼표로 구분된 이트		· 열기(0)

불러오고자 하는 파일을 더불	블 클릭 하세요
-----------------	----------

'I	추가	भूग (   भूग भू	[첨자 아리	↓   ↓	이리보기 안	9 14	전기기호	내가기	
대료 사	이즈: <mark>9 mm</mark>	▼ 커팅설정: ㅎ	하프커팅 💌	여백 : [1	ব	렬 : 가운데	•	농도 : 4 💌	전체반복: 1
1.411			200 - C.			1 <b>H</b>	E		-
	Page	15	st Line		2nd Line	Repeat	Font Size	Frame	Direction
	Page	1: =	stLine i보터치		2nd Line	Repeat 1	Font Size	Frame None	Direction Horizontal
V V V	Page   • 1 2	1: = T	stLine • 브러치 F-5000		2nd Line	Repeat 1 1	Font Size 4 4	Frame None None	Direction Horizontal Horizontal
N N N	Page   1 2 3	1: 특 다 안 한	st Line 9 보터치 17-5000 한 사용기들		2nd Line	Repeat 1 1 1	Font Size 4 4 4	Frame None None None	Direction Horizontal Horizontal Horizontal

## 5. 불러오기 후 하단에 내용 확인후 인쇄버튼 클릭하세요